



SWAROVSKI

SWAROVSKI INFINITE CONTROL
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1.1



SWAROVSKI INFINITE CONTROL

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Представляем осветительные приборы Swarovski и коллекцию Infinite Aura. Это руководство содержит инструкции на тему управления осветительным прибором с помощью фирменного приложения Infinite Control.

Чтобы увидеть последнюю версию руководства пользователя, зайдите страницу технической поддержки Infinite Control по адресу www.swarovski-lighting.com/infinitecontrol или отсканируйте QR-код.



СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА

Это руководство объясняет, как настроить приложение Infinite Control и как синхронизировать его с вашим осветительным прибором. Вы также узнаете, как добавить несколько осветительных приборов, регулировать температуру/яркость света и приглашать других пользователей, а так же другие другие советы и настройки.

- 3 Как загрузить и настроить приложение Infinite Control
- 3 - 4 Как зарегистрировать первый осветительный прибор
- 4 - 5 Как добавить в приложение другие осветительные приборы
- 5 Как удалить осветительный прибор из приложения
- 6 Как создать и сохранить индивидуальную ауру
- 6 Как удалить индивидуальную ауру
- 6 Как скрыть/отобразить эффекты
- 7 Как изменить название осветительного прибора
- 7 Как создать группу из двух или более осветительных приборов
- 8 Как удалить группу
- 8 Как предоставить доступ к осветительному прибору другим пользователям
- 9 Как зарегистрировать другого пользователя с помощью кода приглашения
- 9 Как изменить настройки учётной записи
- 9 Как сменить пароль
- 10 Как полностью перезагрузить осветительный прибор



SWAROVSKI INFINITE CONTROL

КАК ЗАГРУЗИТЬ И НАСТРОИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ INFINITE CONTROL

ДЛЯ НАЧАЛА ЗАГРУЗИТЕ И УСТАНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ INFINITE CONTROL НА ТЕЛЕФОНЕ ИЛИ ПЛАНШЕТЕ

1. Найдите приложение Infinite Control в одной из указанных ниже директорий в зависимости от устройства. Если у вас нет учётной записи в Apple App Store или Google Play Store, вам необходимо её создать, чтобы загрузить приложение.
 - Apple App Store для устройств с iOS, таких как iPhone или iPad.
 - Google Play Store для устройств с ОС Android, таких как Samsung Galaxy s8 и Google Pixel.
2. Установите приложение. Когда приложение будет установлено, нажмите кнопку **«Зарегистрировать изделие»**, чтобы зарегистрировать осветительный прибор и привязать его к вашей домашней сети WiFi.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ПЕРВЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР

ДОБАВЬТЕ ПЕРВЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР В ПРИЛОЖЕНИЕ INFINITE CONTROL И СИНХРОНИЗИРУЙТЕ ЕГО, КАК УКАЗАНО НИЖЕ.

1. Найдите номер SSID* на ярлычке осветительного прибора.
2. Введите номер SSID (код из 8 цифр под штрих-кодом).
3. Нажмите кнопку **«Далее»** или «Ввод» на клавиатуре.
4. Нажмите **«Да»**, если на экране отображено нужное изделие.
5. Введите данные своей домашней сети WiFi.
6. Нажмите кнопку **«Далее»**.
7. Нажмите кнопку **«Настройки»** и перейдите в настройки WiFi, чтобы сменить сеть WiFi на сеть осветительного прибора (номер SSID).
8. Вернитесь в приложение. Ваше устройство начнёт устанавливать соединение с осветительным прибором.
9. Дождитесь появления на экране первой зелёной галочки.
10. Нажмите кнопку **«Настройки»** и перейдите в настройки WiFi, чтобы сменить сеть WiFi на домашнюю сеть.
11. Вернитесь в приложение.



SWAROVSKI

SWAROVSKI INFINITE CONTROL

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ПЕРВЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ДОБАВЬТЕ ПЕРВЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР В ПРИЛОЖЕНИЕ INFINITE CONTROL И СИНХРОНИЗИРУЙТЕ ЕГО, КАК УКАЗАНО НИЖЕ.

12. Дождитесь появления двух зелёных галочек.
13. Нажмите кнопку **«Далее»**.
14. Введите название изделия

* ЧТОБЫ ВАМ БЫЛО УДОБНО НАЙТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НОМЕР SSID ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА, ОН УКАЗАН НА МЯГКОМ ЯРЛЫЧКЕ, ПРИКРЕПЛЁННОМ К ИЗДЕЛИЮ, НА ЯРЛЫЧКЕ ПОТОЛОЧНОГО КАНОПЕ И НА СХЕМЕ СБОРКИ.

КАК ДОБАВИТЬ В ПРИЛОЖЕНИЕ ДРУГИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

КОГДА ВЫ ЗАРЕГИСТРИРУЕТЕ ПЕРВЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР, ДОБАВЬТЕ И ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ДРУГИЕ СОВМЕСТИМЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ SWAROVSKI, КАК УКАЗАНО НИЖЕ.

1. Откройте приложение Infinite Control.
2. Нажмите значок **«Меню»** в левом верхнем углу экрана.
3. Найдите номер SSID на ярлычке изделия.
4. Нажмите кнопку **«Далее»**.
5. Нажмите **«Да»**, если на экране отображено нужное изделие.
6. Введите данные своей домашней сети WiFi.
7. Нажмите кнопку **«Далее»**.
8. Нажмите кнопку **«Настройки»** и перейдите в настройки WiFi, чтобы сменить сеть WiFi на сеть осветительного прибора (номер SSID).
9. Вернитесь в приложение.
10. Дождитесь появления на экране первой зелёной галочки.
11. Нажмите кнопку **«Настройки»** и перейдите в настройки WiFi, чтобы сменить сеть WiFi на домашнюю сеть.



SWAROVSKI

SWAROVSKI INFINITE CONTROL

КАК ДОБАВИТЬ В ПРИЛОЖЕНИЕ ДРУГИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

КОГДА ВЫ ЗАРЕГИСТРИРУЕТЕ ПЕРВЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР, ДОБАВЬТЕ И ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ДРУГИЕ СОВМЕСТИМЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ SWAROVSKI, КАК УКАЗАНО НИЖЕ.

12. Вернитесь в приложение
13. Дождитесь появления обеих зелёных галочек.
14. Нажмите кнопку **«Далее»**.
15. Введите название изделия.

КАК УДАЛИТЬ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ

ЕСЛИ ИЗДЕЛИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В УЧЁТНОЙ ЗАПИСИ, НЕОБХОДИМО ТАКЖЕ УДАЛИТЬ ЕГО ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ.

1. Выберите пункт **«Посмотреть все осветительные приборы»** в меню **«Моё освещение»**.
2. Выберите значок шестерёнки рядом с устройством, которое вы хотите удалить.
3. Выберите пункт **«Удалить осветительный прибор»**.



SWAROVSKI

SWAROVSKI INFINITE CONTROL

КАК СОЗДАТЬ И СОХРАНИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ АУРУ

МОЖНО НЕ ТОЛЬКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАНДАРТНЫЕ АУРЫ, ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЕ В ОСВЕТИТЕЛЬНОМ ПРИБОРЕ, НО И СОЗДАВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ. ДЛЯ ЭТОГО НАДО ВЫБРАТЬ ЯРКОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО КОЛЬЦА.

1. Откройте экран осветительного прибора.
2. Переместите слайдеры «Особое освещение» и «Кольцо света», чтобы установить желаемую яркость.
3. Внизу экрана зажётся кнопка «Создать ауру».
4. Нажмите кнопку «Создать ауру».
5. Присвойте индивидуальной ауре название:
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНО: к индивидуальной ауре можно добавить изображение. Нажмите изображение вверху экрана и следуйте инструкции.
7. Нажмите кнопку «Далее».

КАК УДАЛИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ АУРУ

НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ АУРУ, КОТОРУЮ ВЫ ХОТИТЕ УДАЛИТЬ, НА ЭКРАНЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА.

1. На экране появится надпись: «Вы уверены, что хотите удалить эту индивидуальную ауру?»
2. Нажмите «Да».

КАК СКРЫТЬ/ОТОБРАЗИТЬ ЭФФЕКТЫ

СТАНДАРТНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЕ В ОСВЕТИТЕЛЬНОМ ПРИБОРЕ, МОЖНО СКРЫВАТЬ И СНОВА ОТОБРАЖАТЬ НА ЭКРАНЕ.

1. Откройте приложение Infinite Control и нажмите значок «Меню» в левом верхнем углу экрана..
2. Нажмите переключатель «Показать эффекты», чтобы скрыть их или снова вывести их на экран.



SWAROVSKI

SWAROVSKI INFINITE CONTROL

КАК ИЗМЕНИТЬ НАЗВАНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

НАЗВАНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА МОЖНО ИЗМЕНИТЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ.

1. Нажмите значок **«Меню»** в левом верхнем углу экрана.
2. Выберите пункт **«Посмотреть все осветительные приборы»** в разделе **«Моё освещение»**.
3. Нажмите значок **«Настройки»** в левом верхнем углу устройства, которое вы хотите переименовать.
4. Измените название.
5. Нажмите кнопку **«Изменить название»**.

КАК СОЗДАТЬ ГРУППУ ИЗ ДВУХ ИЛИ БОЛЕЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ДВА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРА И БОЛЕЕ МОЖНО ОБЪЕДИНИТЬ В ГРУППУ, ЧТОБЫ УПРАВЛЯТЬ ИМИ БЫЛО ПРОЩЕ.

1. Откройте приложение Infinite Control.
2. Нажмите значок **«Меню»** в левом верхнем углу экрана.
3. Нажмите кнопку **«Добавить новые группы»**.
4. Выберите осветительные приборы, которые вы хотите включить в состав группы.
5. Укажите название группы.
6. Нажмите кнопку **«Создать группу»**.
7. Нажмите кнопку **«Далее»**.
8. Нажмите значок **«Меню»**, чтобы увидеть группы в разделе **«Мои группы»**.



SWAROVSKI

SWAROVSKI INFINITE CONTROL

КАК УДАЛИТЬ ГРУППУ

1. Откройте приложение Infinite Control.
2. Нажмите значок **«Меню»** в левом верхнем углу экрана.
3. Выберите пункт **«Просмотреть все группы»** в разделе **«Мои группы»**.
4. Нажмите кнопку **«X»** в правом верхнем углу группы, которую вы хотите удалить.
5. На экране появится надпись: **«Вы уверены, что хотите удалить эту группу осветительных приборов?»**
6. Нажмите **«Да»**.

КАК ПРЕДОСТАВИТЬ ДОСТУП К ОСВЕТИТЕЛЬНОМУ ПРИБОРУ ДРУГИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

ОСВЕТИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ МОГУТ УПРАВЛЯТЬ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. ДЛЯ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО ЗАГРУЗИТЬ И УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ INFINITE CONTROL НА ЛЮБОЕ УСТРОЙСТВО С IOS ИЛИ ANDROID.

1. Откройте приложение Infinite Control и нажмите значок **«Меню»** в левом верхнем углу экрана.
2. Нажмите кнопку **«Пригласить пользователя»**.
3. Укажите адрес эл. почты пользователя, которому вы хотите отправить приглашение для управления вашими осветительными приборами.
4. Нажмите кнопку **«Далее»**.
5. Выбранный пользователь получит инструкции для доступа и код приглашения по эл. почте.



SWAROVSKI

SWAROVSKI INFINITE CONTROL

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ДРУГОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ КОДА ПРИГЛАШЕНИЯ

1. Приглашённый пользователь должен загрузить приложение Infinite Control из Apple App Store или Google Play Store, установить его на своём устройстве и создать учётную запись.
2. На первом экране нажмите кнопку **«У меня есть код приложения»**.
3. Введите код приглашения, указанный в письме, который вы получили по эл. почте из приложения Infinite Control.
4. Нажмите кнопку **«Далее»**.
5. Следуйте инструкциям на экране, чтобы получить доступ к средствам управления осветительным прибором.

КАК ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ УЧЁТНОЙ ЗАПИСИ

1. Откройте приложение Infinite Control и нажмите значок **«Меню»** в левом верхнем углу экрана.
2. Нажмите кнопку **«Настройки учётной записи»**.
3. Измените информацию.
4. нажмите значок **«Меню»** в левом верхнем углу экрана, чтобы увидеть обновлённую информацию.

КАК СМЕНИТЬ ПАРОЛЬ

1. Откройте приложение Infinite Control и нажмите значок **«Меню»** в левом верхнем углу экрана.
2. Нажмите кнопку **«Настройки учётной записи»**.
3. Перейдите в нижнюю часть экрана.
4. Введите новый пароль.
5. Введите новый пароль ещё раз, чтобы подтвердить его.
6. Нажмите кнопку **«Изменить пароль»**.



SWAROVSKI

SWAROVSKI INFINITE CONTROL

КАК ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР

ЕСЛИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР НЕ ПЕРЕДАЁТ СИГНАЛ SSID, ПЕРЕСТАЛ РЕАГИРОВАТЬ НА ПРИЛОЖЕНИЕ INFINITE CONTROL, ИЛИ ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УДАЛИТЬ ЕГО ИЗ УЧЁТНОЙ ЗАПИСИ INFINITE CONTROL, ЕГО НЕОБХОДИМО ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ.

1. Убедитесь в том, что осветительный прибор включен.
2. Найдите порт доступа для перезагрузки в верхней части изделия Infinite Aura.
3. Вставьте в порт инструмент для перезагрузки (он входит в комплект поставки) и нажмите кнопку внутренней перезагрузки один раз.
4. Отсоедините источник питания осветительного прибора, чтобы завершить перезагрузку.

**СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ
АМЕРИКА**

Swarovski Lighting, Ltd.
61 Industrial Boulevard
Платтсбург, Нью-Йорк 12901-1908
США
Тел. +1 800 836 1892
или +1 518 563 7500
Факс +1 518 563 4228
lighting.na@swarovski-lighting.com

EUROPE

Swarovski International Distribution AG
Swarovski Lighting
Dröschstrasse 15
FL-9495 Тризен
Княжество Лихтенштейн
Тел. +423 399 5656
lighting.europe@swarovski.com

АВСТРИЯ
Тел. +43 5224 500 5656

ФРАНЦИЯ
Тел. +33 1 44 76 15 53

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Тел. +44 845 607 0341

**АФРИКА / БЛИЖНИЙ ВОСТОК
/ ИНДИЯ**

Swarovski Middle East FZE
Swarovski Lighting
P.O. Box 17128
Jebel Ali Free Zone, Junction 6
Дубай, ОАЭ
Тел. +971 4 881 65 62
lighting.me@swarovski.com
lighting.india@swarovski.com

**АВСТРАЛИЯ / АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН**

Swarovski Singapore Trading PTE LTD.
Swarovski Lighting
2 Alexandra Road
Unit No. 03-01 Delta House
159919, Сингапур
Тел. +65 6661 6393
lighting.ap@swarovski.com

Swarovski (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Swarovski Lighting
Rm. 1601 No. 168 Xizang Rd(M),
Шанхай, Китай
Тел. +86 21 23069888
lighting.ap@swarovski.com